# Användarguide Nyckelgömma AXN18-BT i Smart Life-appen

Författad av Magnus Persson på Arkivexperten

# Innehåll

Användarguide Nyckelgömma AXN18-BT i Smart Life-appen	1
Steg 1 - Registrera konto i Smart Life-appen (Alla användare)	2
Steg 2 - Konfigurera er familj/ert företag (Admin-användare krävs)	3
Steg 3 - Förbered nyckelgömman för anslutning till Smart Life (Admin-användare krävs)	4
Steg 4 - Lägg till en Nyckelgömma i Smart Life-appen (Admin-användare krävs)	5
Steg 5 - Lägga till användare	6
Referenstabell olika kodvarianter	6
Alternativ 1: Skapa "Online Periodic Code" för bestående öppning utan Bluetooth-uppkoppling (Bluetooth-uppkoppling krävs för Admin)	7
Alternativ 2: Skapa en "Offline Periodic Code" på distans	8
Alternativ 3: Skapa en "Dynamic code" för tillfällig öppning utan Bluetooth-anslutning (Admin-användare krävs)	10
Alternativ 4: Skapa en Bluetooth-användare i Smart Life (Admin-användare krävs)	11
Visa användarhistorik	14
Felsökning	15

# Steg 1 - Registrera konto i Smart Life-appen (Alla användare)

		<				<	<
		Registrera Sweden		Smart Life Registration verification code           Image: Image shows a state of the state of t		Skriv in verifikationskod 7 0 8 0 4	Välj lösenord
		us.persson@arkivexperten.se				Verifieringskoden har maliats till dig. magnus.persson@arkivexperten.se Resend (24s) Didn't get a code?	Klart
		User Agreement and Children's Privacy Statement		Registration verification code 708041 For verifying your registration account:			
	Logga in med befintligt konto			magnus, etrisson@arkivesterten.se This code is wild for 30 mms. Please complete the registration in time.			
	Try now			If you do not wish to receive such emails, please click here to unsubdolibe.			
1.	Ladda först ned appen	4. Ange din e-postadress	7.	Kolla din mejl där du nu har	8.	Så snart du har angett hela	9. Välj ett lösenord
	av Volcano Technology som	6. Klicka på "Get Verification		Om du inte har fått något		fortsätter du automatiskt	10. Klicka pa klart
	finns för både iPhone och	Code"		mail, kolla i		till nästa steg	
	Android där appar finns.			skräppostmappen.			
2.	Starta appen						
3.	Klicka på "Skapa nytt konto"						
	konto"						

# Steg 2 - Konfigurera er familj/ert företag (Admin-användare krävs)

To provide you with better services, we request the following permissions:	۹ 🕒	8 ⊚	Avbryt Redigera familjinfo Spara	Avbryt Redigera familjinfo Spara
	provide the second s	Klicka för att lägga till	Hemnamn * Arkivexperten <u>AB</u>	Hemnamn * Arkivexperten AB
	Lägg till enhet Tap + and select Add Device	• Thagnus, person (Walkivex perten, se	Plats Tistelvägen 37	Plats Tistelvägen 37
		Third-Party Voice Services Mer >	Vilka rum är utrustade med smarta enheter?	Vilka rum är utrustade med smarta enheter?
The following functions can be enabled or disabled in the	Jag tattar	• *	Living Room	Living Room
app settings.	ince enheter (and till	Alexa Google SmartThings Assistant	Master Bedroom	f Home information has been undated
Data Analysis	Lägg till enhet	1 ← Hemhantering	Second Bedroom	
<ul> <li>Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still available.</li> </ul>			Dining Room	Visa familj Klart
Descontinuitor		E Meddelandecenter >	Kitchen	Kitchen
<ul> <li>Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send</li> </ul>		⑦ FAQ & Feedback >	Study Room	Study Room
what may interest you.			Kontoret <	Kontoret 🕑
			Lägg till andra rum	Lägg till andra rum
Go to App				
11 När ennen startes färste	Min familij Smart Smart Profil	Min familij Smart Smart Profil		10. Truck of "Coore" löpert upp
gången medge eller neka	IZ. ITYCK på Jag lattal men klicka INTE nå plustecknet	13. Tryck på Prom-ikonen längst ned till höger	15. Ange ett hann pa Hemmet/företaget	till höger
förfrågan om utökade	riktigt än"	14. Väli menyvalet	16 Väli nlats genom att ställa	20 Tryck på "Klart"
rättigheter. Tryck nå "Go to	inkigt an	"Hembantering"	markören nå kartan och	
Δηη"		nermantering	trycka nå "Bekräfta"	
			17 Avmarkera de rum som	
			inte nassar	
			18 Truck på "Lägg till andra	
			rum" för att (la ni fattar	
			nog)	

# Steg 3 - Förbered nyckelgömman för anslutning till Smart Life (Admin-användare krävs)

	phoenix. 9 9 9 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>R</b>
1. Öppna locket på nyckelgömman	Masterkoden är 123456 vid leverans.	För att ställa nyckelgömman i parkopplingsläge för Bluetooth så
2. Skruva bort bakstycket med	Den måste bytas till en kod som är	gör du så här:
den medföljande	mer svårgissad.	10. Öppna först appen Smart Life
skruvmejseln.	Gör så här:	om den inte redan är öppen
3. Sätt i fyra alkaliska AAA-	4. Knappen mellan 4: och 5:an	och logga in.
batterier av hög kvalitet,	föreställer en nyckel.	11. Tryck på "nyckel"-knappen på
gärna Duracell	5. Håll inne "nyckel"-knappen tills	nyckelgömman och sedan på 9
	det piper 3 ggr och nyckeln blinkar	12. Tryck på "nyckel"-knappen,
	langsamt med ett blatt sken.	foljt med den nya 6-siffriga
	<ol> <li>Ange leveranskoden 123456 och tryck på "nyckol" knappan</li> </ol>	masterkoden
	7 Ange er önskade 6-siffriga kod och	"nyckel"_knappen
	<ol> <li>Alige el oliskade o-simiga kod och tryck nå "nyckel"-knannen</li> </ol>	14 Nyckeln blinkar långsamt med
	8. Repetera er nya kod och tryck på	ett blått sken.
	"nyckel"-knappen	15. Gå till appen
	9. Kontrollera att den nya	Läs mer på nästa sida
	masterkoden fungerar genom att	·
	trycka på "Nyckel"+"den nya	
	koden"+"Nyckel"	

Arkivexperten AB 🔻 😝	< Add Device	8	6.	Add Device Done	Arkivexperten AB 👻 🛨
Cozy Home     Image: Add Device       10°C     Image: Create Scene	Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.		Add Device     C       Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.	1 device(s) added successfully	Cozy Home 10°C
Excellent 88.5% 993.262hPa Outdoor PM2.5 Outdoor Humidity Outdoor Air Pres	Add Manually		Discovering devices	Smart KeyBox Added successfully	Excellent 88.5% 993.262hPa Outdoor PM2.5 Outdoor Humidity Outdoor Air Pres
Alla enheter Kontoret	Electrical Socket			Add Device Klert	Alla enheter Kontoret
	Lighting	1.1 n	8.	Add Device Mart	Smart KeyBox
	Plug Socket (BLE+WI-FI) (WI-FI) Sensors	ocket igbee)	Add Device Done	1 c Device Information	Kontoret
	Large Home Ap., Socket Socket	<b>N</b>	1 device(s) being added	Smart <u>KeyBox</u>	
	(BLE) (NB-IoT) Small Home Ap Power Strip	other)	Smart KeyBox Tap to add this device	Assign Device to a Room	
	Kitchen Appliances	22	9.		
	Power Strip Power Strip F Exercise & (BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) Health	ver Strip igbee)	Add Device Done		
n v S Min famij Smart Smart Profil	Security & Video Sur Power Strip (other)		1 device(s) being added           Smart KeyBox           Being added	Avbryt Klart	n Profil
<ol> <li>Tryck på "Min familj"- ikonen längst ned till vänster</li> <li>Välj hem/företag i listan längst upp till vänster.</li> <li>Tryck på plustecknet längs upp till höger</li> <li>Välj "Add device"</li> </ol>	<ol> <li>Det indikeras längst up listan att appen söker enheten Se till att nyckelgömm fortfarande är i Pairing (Se punkt 3.10-3.14 ov</li> </ol>	o i fter n läge In)	<ol> <li>När appen/telefonen hittar nyckelgömman så visas texten "Discovering devices"</li> <li>Tryck på "Add"</li> <li>Tryck därefter på plus- tecknet</li> <li>Vänta tills enheten har lagts till</li> <li>Tryck på "Done" i övre, högra hörnet</li> </ol>	<ul> <li>11. När enheten har lagts till så kan man ge den ett eget namn samt koppla den till ett rum som man konfigurerade i steg 2.17- 2.18</li> </ul>	12. Nu listas nyckelgömman under "Alla enheter" samt även under fliken för rummet som du tilldelat den.

# Steg 4 - Lägg till en Nyckelgömma i Smart Life-appen (Admin-användare krävs)

# Steg 5 - Lägga till användare

Det finns flera olika varianter av användarkoder. Läs igenom de olika alternativen 1-4 nedan innan du bestämmer dig för vilken kodtyp som passar er bäst. Alla tillgängliga kodtyper avhandlas inte i denna användarguide. Se referenstabell nedan.

### Referenstabell olika kodvarianter

Kodvariant	Kräver App för Administratör?	Kräver Bluetooth för Administratör?	Kräver App för Användare?	Kräver Bluetooth för Användare?	Giltighetstid	Antal siffror i koden	Max antal koder?
Admin Password* (Steg 3)	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	Obegränsat	6	1
User Password	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	Obegränsat	6	100
Online One-Time Password	JA	JA	NEJ	NEJ		6-10	100
Online Periodic Code* (Alt. 1)	JA	JA	NEJ	NEJ	10 år, kan därefter förlängas	6-10	50
Offline One-Time Password	JA	NEJ	NEJ	NEJ	6 timmar	10	100
Offline Periodic Code* (Alt. 2)	JA	NEJ	NEJ	NEJ	1 år, måste användas inom 24h första gången	10	50
Dynamic code* (Alt. 3)	A	NEJ	NEJ	NEJ	5 minuter	8	1
Unlock by Bluetooth* (Alt. 4)	AL	AL	AL	AL	Obegränsat	Inga, enbart Bluetooth	20 användare

\* Endast grönmarkerade kodtyper avhandlas i denna användarguide

## Alternativ 1: Skapa "Online Periodic Code" för bestående öppning <u>utan</u> Bluetooth-uppkoppling (Bluetooth-uppkoppling krävs för Admin)

Bra om slutanvändarna endast ska kunna öppna nyckelgömman, och inte kunna ha övervakning eller kunna administrera.

Det absolut enklaste sättet att skapa bestående koder till många slutanvändare. Även enklast för slutanvändarna då de slipper appar, bluetooth och registrering helt!

	< Setting		Cancel Save	
	Member Temporary Cod		Add Periodic Password Please Save the password in time, this password will not be displayed on the app	
	Intelligent Linkage >	< Add Online Periodic Code +	Please enter a 6-10 digits password	$\boldsymbol{<}$ Add Online Periodic Code $+$
Press to Unlock	Remote Unlock	Bosse 706034 2022.04.17 11.39 – 2032.06.17 11.39 Receive phone number has not been set	479168 Generate Randomly Copy	Kalle 479168 2022.06.20 13.40 – 2032.06.20 13.41 Receive phone number has not been set
	Manage Temporary Code	View Invalid Passwords >	Name of Password Kalle 479168	Bosse 706034
• •	Online Password		Effective Time 2022-06-20 13:40 >	Receive phone number has not been set
	One-Time Password		Invalid Time 2032-06-20 13:41 >	View Invalid Passwords >
O No Alarm	Code can be used once during set period		Repeat	
E         O         O           Members         Opening Logs         Intelligent Linkage         Setting	Add Online Periodic Code			
1. Väck nyckelgömman	6. Tryck på ikonen "Temporary Codes" under	8. Här listas de tidigare	10. Ange den önskade 6-siffriga	15. Nyckelgömman piper till
knapp	Setting	periodiska koderna	"Generate Randomly"	signalera att den nya koden
2. Vänta tills den överstrukna	7. Tryck på "Add online	9. Tryck på plustecknet längst	11. Ange Namn på koden,	har sparats i låset.
Bluetooth-ikonen försvinner	Periodic Code" under	upp till höger för att lägga till en ny kod	inkludera gärna PIN-koden i namnet så att du kan se	16. Den nya koden listas nu i
3. Välj nyckelgömman i appen	Password"		vad den är i efterhand	17. Om ni har lagt till PIN-
från startsidan			12. Ange mellan vilka	koden i namnet i steg 11 så
4. Kontrollera att cirkeln är			datum/tider som koden ska	listas de här i listan
grön			vara giltig	
5. ITYCK pa Setting -			13. ITYCK COPY TOT ATT	
höger			via SMS meil eller liknande	
			14. Tryck på "Saye" för att	
			spara koden	

## Alternativ 2: Skapa en "Offline Periodic Code" på distans

Perfekt om man som Admin behöver skapa en kod på distans utan att kunna stå nära nyckelgömman

Smart Keybox med bygel Battery Level:100 %	Setting       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again!       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again.       Image: Contract to Bluetooth, Please Get Closer and try again.	Add Offline Periodic Co          1343180814         Please use it at least once within 24 hours after it takes effect, or it will be invalid         2022.09.15 17:00 - 2022.09.17 23:00         View Invalid Passwords >            Add Offline Periodic Code         * * * * * * * * * * *	Copy Code Name 5971927550 Effective Time 2022-09-15 17:00 Invalid Time 2022-09-18 23:00 Please use it at least once within 24 hours after it takes effect and it will be invalid after 24 hours with no use, Please save it in time before getting vanished	Add Offline Periodic Co 5971927550 Please use it at least once within 24 hours after it takes effect, or it will be invalid 2022.09.15 17:00 - 2022.09.18 23:00 1343180814 Please use it at least once within 24 hours after it takes effect, or it will be invalid 2022.09.15 17:00 - 2022.09.17 23:00 View Invalid Passwords >
No Alarm     No Alarm     Dening Logs Intelligent Linka	Please use it at least once within 24 hours after it takes effect, or it will be invalid  Clear Code  Delete individual or all codes	Effective Time 2022-09-15 17:00 > Invalid Time 2022-09-18 23:00 > Please use it at least once within 24 hours after it takes effect, or it will be invalid Get Code	Done	
<ol> <li>Gå in på det lås som du vill administrera. Det visar texten "Unable to connect to BlueTooth"</li> <li>Tryck på Knappen "Setting" längst ned till höger.</li> </ol>	<ol> <li>Tryck på knappen "Temporary codes"</li> <li>Tryck på "Add Offline Periodic Code" under sektionen "Offline Password"</li> </ol>	<ol> <li>Nu listas de "Offline periodic" koder som är inlagda</li> <li>Tryck på plustecknet längst upp till höger för att lägga till en ny kod</li> <li>Ange hur länge koden ska vara giltig och tryck sedan på knappen "Get Code"</li> </ol>	<ol> <li>8. En kod genereras</li> <li>9. Kopiera koden genom att klicka på "Copy" under koden</li> <li>10. Ge koden ett namn, tex. den aktuella koden, eller användarens namn</li> <li>11. Tryck på knappen "Done"</li> <li>12. Dela koden via SMS, e-post eller valfritt sätt till användaren</li> </ol>	<ul> <li>13. Nu listas den nya koden tillsammans med övriga.</li> <li>OBS! Koden måste användas inom 24h första gången, annars upphör den att fungera!</li> </ul>

Sida 9 22-06-20

"

Alternativ 3: Skapa en "Dynamic code" för tillfällig öppning utan Bluetooth-anslutning (Admin-användare krävs) Bra om det kommer en tillfällig gäst som behöver komma in i nyckelgömman inom 5 minuter.

#### OBS! Sparas inte i appen, och fungerar endast i fem minuter!



Sida 10 22-06-20

### Alternativ 4: Skapa en Bluetooth-användare i Smart Life (Admin-användare krävs)

Bra om det rör sig om ett mindre antal användare eller om man vill lägga till fler admin-användare till samma nyckelgömma. Viss teknisk erfarenhet hos slutanvändarna krävs, då det är rätt krångligt för många att få till allt med Appar, Bluetooth och registrering

#### Steg att utföra för Admin-användaren:

E (0)	Familjeinställning      Familjeinställning		Magnus	Innan registrering:		
Klicka för att lägga till > magnus persson@arkivexperten.se	Hemnamn Arkivexperten AB >	Hemnamn Arkivexperten AB >	T Invitation code: C6QQC5	Familjemedlem		
	Rumsförvaltning 1 Rum >	Rumsförvaltning 1 Rum >		magnus@arkivexperten.se Home Owner >		
Third-Party Voice Services Mer >	Plats >	Plats >	Dela via "Delning i närheten"	New member Waiting to join 3 d remaining >		
Alexa Google SmartThings Assistant	Familjemedlem	Familjemedlem				
Hemhantering	Magnus magnus@arkivexperten.se Home Owner >	Magnus Home Owner > magnus@arkivexperten.se	Outlook Chattar Dina grupper Nyfietsflöde	Lägg till medlemmar		
	Lägg till medlemmer	Lägg till medlemmar		Efter registrering:		
F Meddelandecenter >		Share	Teams Gmail Textra Snapchat	Familjemedlem		
⑦ FAQ & Feedback >	Transfer Home Ownership >	Г С	• • • • • •	Magnus     Magnus@arkivexperten.se		
		App account Messages Kopiera Mer		Bosse bo.jonsson@arkivexperten.se		
Min familj Smart Smart Profil	Delete Home	Avbryt		Lägg till medlemmar		
1. Tryck på Profil-ikonen	<ol><li>Tryck på "Lägg till</li></ol>	4. Bjud in den nya	5. Om du trycker på "Mer"	6. Efter att inbjudan har		
längst ned till höger	medlemmar"	användaren via valfri tjänst;	så visas fler	skickats så listas en		
2. Välj menyvalet		SMS, Mail, Facebook,	delningstjänster	medlem som ännu inte har		
"Hemhantering"		Teams osv		fått ett namn.		
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				7. När den inbjudne har		
				accepterat inbjudan och		
				registrerat sig så visas i		
				stället dess namn och e-		
				postadress på dess plats.		

#### Steg att utföra för den nya användaren:





#### Öppna nyckelgömman från appen via Bluetooth (Alla användare)

## Visa användarhistorik



## Felsökning

- Jag kan inte koppla upp mig mot nyckelgömman via Bluetooth längre. Det har gått tidigare från samma telefon. Vad har hänt?
  - Det kan vara så att en annan användare i närheten också är ansluten till nyckelgömman via Bluetooth. Endast en användare åt gången kan vara anslutna via Bluetooth med Appen. Vänta tills den andre personen har lämnat rummet eller be hen att stänga ned appen helt från telefonens minne eller stänga av bluetooth. Då ska det gå att ansluta till nyckelgömman
- Koderna försvinner från nyckelgömman efter en viss tid eller går bara att använda en gång. Hur gör man så att den ligger kvar i gömman?
  - Dessa kodvarianter är endast tillfälliga, därefter försvinner de, se referenstabell här ovan:
    - "Online One-Time Password" = Engångskod som ställs in via Bluetooth
    - "Offline One-Time Password" = Engångskod som ställs in på distans
    - "Dynamic code" = Tillfällig kod som stalls in på distans och endast gäller under 5 minuter
  - Denna kodvariant måste användas inom 24h, annars försvinner den:
    - "Offline Periodic Code" = användarkod som ställs in via Appen på distans, utan Bluetooth-anslutning
  - Dessa kodvarianter är bestående:
    - "User Password" = användarkod som programmeras via knappsatsen på nyckelgömman
    - "Online Periodic Code" = användarkod som programmeras via Appen och går att ställa in giltighetstiden på
    - Bluetooth-användare = läggs till i Appen och användarna måste också installera appen